



Superlight Compact LED Scheinwerfer Floodlight 8 883 0.. ...

Schutzart - Protection IP 65
Schutzklasse - Safety Class I



MONTAGE ANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTIONS




WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
Stemmessiepen Weg 5 • D-58675 Hemer

Scheinwerfer mit LED Modul 28 Watt.

Floodlight with LED module 28 Watts.

MONTAGEHINWEISE

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
Scheinwerfer für ungeschützte Anlagen.
Leuchte ist geeignet für Montage auf
normal entflammablen Baustoffen.
Bei Montage in einer Raumecke
Abb. 1 + 2 beachten.
Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung
trennen.
Rippen-Anschlußdeckel öffnen.
Netzanschlußleitung durch die
Kabelverschraubung führen, Leitung 6 cm
abmanteln und beiliegende Silikonschläuche
über die Einzeladern ziehen.
ACHTUNG ! Mantelleitung darf maximal
2 cm in das Leuchtengehäuse ragen.
Elektrischen Anschluß vornehmen.
Kabelverschraubung festdrehen.
Anschlußdeckel verschließen.
Bügelschrauben "a" mit 20 Nm festziehen.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse D.
Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-
Hartglas.




Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen
Schutzabdeckungen betrieben werden.

Art.Nr.	Gewicht	Windangriffsfläche
8 883 0.. ...	2,1 kg	0,04 m ²


Bei Lichtpunkthöhen über 3 m mindestens
zwei Befestigungsschrauben verwenden.

In Strahlrichtung den Mindestabstand zu
angestrahlten Flächen einhalten !



MOUNTING INSTRUCTIONS

Connect the light fitting in compliance with
prevailing regulations in your country.
Luminaire for non-protected outdoor
installation.
Light fitting is suitable for mounting on
normal inflammable surfaces. If luminaire is
to be wall or ceiling mounted in a corner,
illustration 1 or 2 must be observed.
Disconnect from power supply before
opening light fitting or changing lamp.
Open ribbed connection cover. Push the
power supply cable through the cable gland,
strip the sheathing off the last 6 cm of cable
and slide the enclosed silicone sleeves over
the ends of the individual wires.
ATTENTION ! Do not insert more than 2 cm
of sheathed cable into luminaire housing.
Connect the wiring. Screw cable gland tight.
Close connection cover.
Tighten the mounting bracket screws "a" with
20 Nm. This product contains a light source
of energy efficiency class D.
The glass is tempered safety glass.



Luminaire may only be operated when all
protective covers are in place.

Type	Weight	Projected area
8 883 0.. ...	2,1 kg	0,04 m ²

When installed at more than 3 metres height,
be sure to use at least two fixing screws.

Ensure that the minimum spacing between
luminaire and illuminated surface is
observed.

